

JR_ALLE

23.06.2021

Wahltaste tastend



Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	JR(M)(VA)(SW)(T)(TLR)(F)(FLR)(FT)(N)(R)(E)(WA)(WB)(WC)(WD)(S TA)(STB)(SSAxxE)(L)
Beschreibung	Rondex-Juwel Betätiger (JR), ohne Kontaktelemente, getrennte Stößel
Approbationen	CCC, CE, cULus, DNVGL, UKCA
Schutzart	IP65 / IP67
Betätigungsweg	6 mm
Lagertemperatur max.	-40°C ... 80°C
Betriebstemperatur max.	-25°C ... 70°C
Mech. Lebensdauer	siehe *1)
El. Lebensdauer (Nennlast)	siehe *2)

Zusätzliche Angaben

Einbauöffnung	22,3 mm
Drehmoment (Montagemutter)	1,5 ... 2,2 Nm
Einbauplattenstärke	1,0...7,0 mm
Einbaulage	beliebig
Normen	EN 60947-5-1, EN 61058-1

Allgemeine Daten

Baureihe	RONDEX-JUWEL®
Beleuchtung	tbd
Beschriftbar	tbd
Farbe	tbd
Form	rund

Hinweis

Ö=Öffner; S=Schließer
T...Taster (anthrazit), MT...Taster (silberfarben)
F...Taster (rastend, anthrazit), MF...Taster (rastend, silberfarben)
TLR...Taster mit Leuchtring (anthrazit), MTLR...Taster mit Leuchtring (silberfarben)
N...Leuchtvorsatz (anthrazit), MN...Leuchtvorsatz (silberfarben)



SSA...Schlüsseltaste (anthrazit), MSSA...Schlüsseltaste (silberfarben)

STA(L), STB(L)...Wahltaste tastend (anthrazit), MSTA(L), MSTB(L)...Wahltaste tastend (silberfarben)
WA(L), WB(L)...Wahltaste rastend (anthrazit), MWA, MWB...Wahltaste rastend (silberfarben), (L)...beleuchtbar
WC(L), WD(L)...Wahltaste rastend (anthrazit), MWC, MWD...Wahltaste rastend (silberfarben), (L)...beleuchtbar

Geeignet für folgende Kontaktelemente:

MT..., ET..., DT..., DST...

*1,2) Lebensdauerangaben:

Die mechanische und elektrische Lebensdauer ist abhängig von der Art des Betätigers (Taste, Wahl-/Schlüsseltaste, ...) sowie dem verwendeten Schaltelement und deren Anzahl

